



SUPERSTAR[®] 3900



AM/FM/SSB

SUPERSTAR[®] 3900

CB mobile livrée avec un microphone, un berceau de fixation, un cordon alimentation et un support micro à perçage.

Equipé de série d'une prise fréquencemètre qui fonctionne en émission réception 6 digits au 100^{ème} Hertz et précâblé pour recevoir une chambre écho à l'intérieur.

Options

1 - Superstar KFVI (AD 002200) : Fréquencemètre 6 digits 100^{ème} Hertz - Emission Réception

2 - Superstar KE (AD 002210) : Kit écho

GÉNÉRALITÉS :

| | | EXPORT |
|--|---------------------------------------|---------------------|
| Canaux | : 40 - AM - FM - BLU | 240 AM-FM-BLU/CW |
| Gamme de fréquence | : 26 965 MHz à 27 405 MHz | 25.615 à 28.305 MHz |
| Contrôle de fréquence | : PLL Synthétisé | |
| Tolérance de fréquence | : 0,005 % | |
| Stabilité de fréquence | : 0,001 % | |
| Gamme de température pour l'utilisation extrême de | : - 30 % à + 55 % | |
| Alimentation | : de 10 à 15 Volts négatif à la masse | |

ÉMETTEUR :

| | | EXPORT |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Puissance AM - FM - BLU | : 4 Watts Crête | 8WATTS AM/FM - 20 WATTS BLU |
| Taux de modulation | : 60 % Mini | |
| Suppression des harmoniques | : Supérieur à la Norme en vigueur | |

RÉCEPTEUR :

| | |
|--------------------------------------|--|
| Type de circuit | : Superhétérodyne à double conversion |
| Fréquence intermédiaire | : 10,7 MHz - 455 kHz |
| Sensibilité | : 0,5 UV pour un signal s/bruit de 20 dB |
| Sélectivité | : 60 dB à 10 kHz |
| Rejection d'image | : Supérieur à 60 dB |
| Rejection de fréquence intermédiaire | : Supérieur à 60 dB à 455 kHz |
| Réponse en fréquence audio | : 300 - 3000 Hz |
| Squelch | : Réglable seuil à 0,5 UV |
| Distorsion | : 10 % à 500 M/Watts |
| Sortie Audio | : 8 OHM - 4 Watts Maxi |
| Haut-parleur interne | : 8 OHM circulaire |

**AGRÉEMENT PTT
GARANTIE 1 AN PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE**



DISTRIBUTEUR AGREE :